

MULTÍMETRO DIGITAL LIMIT 610

REF: 153220108



Descripción

El Multímetro Electrónico 610 de Limit permite ajustar manual y automáticamente el rango de medición. Permite medir voltaje DC/AC, resistencia, capacitancia, frecuencia y permite el chequeo de diodos y chequeo continuado con alarma.

Características:

- Muestra un gráfico de barras analógico para transcribir las señales más rápidas e inestables
- Iluminación de pantalla
- Registra valores máximos y mínimos
- Prueba de diodos y de continuidad con vibración
- Retiene y almacena datos
- Conexión a ordenador para poder transferir datos
- Advertencia de nivel de batería.
- Incluye cable de PC con software y batería 1 pcs 9V (6F22)

Características técnicas

- ✓ Peso neto: 300 g.
- ✓ Corriente DC (DCA): 600-6000 μ A-60-600 mA-6-10 A
- ✓ Corriente AC (ACA) resolución: 0.1 μ A
- ✓ Corriente AC (ACA): 600-6000 μ A-60-600 mA-6-10 A
- ✓ Temperatura resolución: -10 - +50
- ✓ Temperatura: 0 - +40°C
- ✓ Frecuencia precisión: $\pm 0.1\%$ + 4 dígitos
- ✓ Frecuencia resolución: 0,001 Hz
- ✓ Frecuencia: 10 Hz-10 MHz

- ✓ **Capacitancia precisión: $\pm 3\%$ + 5 dígitos**
- ✓ **Capacitancia resolución: 0.01pF**
- ✓ **Capacitancia: 40-400 nF-4-40-400-4000 μ F**
- ✓ **Corriente DC precisión: $\pm 1\%$ + 3 dígitos**
- ✓ **Dimensiones: 177 x 85 x 40 mm**
- ✓ **Corriente DC resolución: 0.1 μ A**
- ✓ **Tensión DC precisión: $\pm 1.0\%$ + 3 dígitos**
- ✓ **Resistencia precisión: $\pm 1.2\%$ + 2 dígitos**
- ✓ **Resistencia resolución: 0.1**
- ✓ **Resistencia: 600 Ω -6-60- ∞ 600 K Ω -6-60 M Ω**
- ✓ **Tensión AC precisión: $\pm 1.2\%$ + 5 dígitos**
- ✓ **Tensión AC resolución: 0.01 mV**
- ✓ **Tensión AC: 6-60 mV-6-60-600-750 V**
- ✓ **Tensión DC resolución: 0.10 mV**
- ✓ **Tensión DC: 60-600 mV-6-60-600-1000V**
- ✓ **Corriente AC (ACA) precisión: $\pm 1.2\%$ + 5 dígitos**